メモリダイヤルの利用

メモリダイヤルから電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面の見かたは、次のとおりです。

※「:」（パーソナルデータ）を選んだときは、登　内容が表示されます。また「:」（フォト設定）を選んだときは、登　されている画像が表示されます。いずれの場合も（**戻る**）または（クリア）を押すと、メモリダイヤルリストに戻ります。

- メモリ使用禁止を設定（☞P.13-3）しているときは、メモリダイヤルは使えません。
- シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。（☞P.13-7）

メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登　されている画像を、メモリダイヤルリストの画面に表示することができます。

メモリダイヤルリスト表示（メモリNo検索時）

フォト付メモリダイヤルリスト表示（メモリNo検索時）

1 （TEL）（**検索**）**の順に押す。**

2 （**メニュー**）**を押す。**

3 「フォト付表示」を選び、◉を押す。

フォト設定に登　されている画像が表示されます。

■ リスト表示の設定：フォト付表示時に（**メニュー**）➡「**リスト表示**」選択➡◉

メモリダイヤルの各種検索方法

メモリダイヤル検索には、次の４つの方法があります。

●お買い上げ時には、「**メモリNo検索**」に設定されています。

メモリNo検索	指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。
アカサタナ検索	指定した「**ヨミ**」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。
グループ検索	指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。
読み検索	入力した「**ヨミ**」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。

1 （TEL）**を押す。**

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

2 （**メニュー**）**を押し、検索方法を選ぶ。**

3 ◉を押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

4 各検索方法の操作を行い、メモリダイヤルを呼び出す。（☞P.5-14）

■ 登　されていないメモリダイヤルを呼び出し：エラー表示➡（他のメモリダイヤルリスト表示）

■ 複数の電話番号やE-mailアドレスを登　時：（他のマーク選択）➡他の電話番号やメールアドレス表示

メモリNo検索	指定したメモリ番号を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「**メモリNo検索**」に設定してください。（☞P.5-13）

◎（TEL）➡３ケタのメモリ番号（000～499）入力➡メモリダイヤル選択➡◉

- ■ メモリダイヤルの内容表示：◎（前のデータ）／◎（次のデータ）
- ■ 通話：上記操作のあと

アカサタナ検索	「ヨミ」の行を指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「**アカサタナ検索**」に設定してください。（☞P.5-13）

◎（TEL）➡ヨミの行を指定➡メモリダイヤル選択➡◉

- ■ メモリダイヤルの内容表示：◎（前のデータ）／◎（次のデータ）
- ■ 通話：上記操作のあと

●読みの行の指定方法

ア行	1	カ行	2	サ行	3	タ行	4
ナ行	5	行	6	マ行	7	ヤ行	8
ラ行	9	ワ行	0	その他	#		

■英字、数字、記号または「**ヨミ**」の入力がされていないデータのときは、「**その他**」になります。

グループ検索	グループを指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「**グループ検索**」に設定してください。（☞P.5-13）

◎（TEL）➡グループ選択➡◉➡メモリダイヤル選択➡◉

- ■ メモリダイヤルの内容表示：◎（前のデータ）／◎（次のデータ）
- ■ 通話：上記操作のあと

読み検索	「 :」に登　した「ヨミ」を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「**読み検索**」に設定してください。（☞P.5-13）

◎（TEL）➡ヨミ（最大半角10文字まで）を入力➡◉➡メモリダイヤル選択➡◉

- ■ メモリダイヤルの内容表示：◎（前のデータ）／◎（次のデータ）
- ■ 通話：上記操作のあと

スピードダイヤルで電話をかける

V402SHのメモリ番号000～099に登　したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信できます。

1 *メモリ番号000～009にかけるとき*

1 メモリダイヤルのメモリ番号の下１ケタの数字（０～９）を押す。

メモリ番号010～099にかけるとき

1 メモリダイヤルのメモリ番号の下２ケタの数字（10～99）を押す。

2 を押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- ●登　されていないときは、電話番号未登　の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登　されているときは、１番目に登　されている電話番号がダイヤルされます。

- ●メモリ使用禁止を設定しているときは、この機能は使用できません。（☞P.13-3）
- ●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。（☞P.13-7）
  通常モードのままで操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。

メモリダイヤルの登録内容をコピーする

メモリダイヤルに登　している電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを文字入力画面にコピーすることができます。

1 複写したいメモリダイヤルを呼び出す。

■ 呼び出し方法：☞P.5-13～P.5-14

2 複写する電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを選ぶ。

3 ◉を押す。

4 「コピー」を選び、◉を押す。

選んだ電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

■ 以降の操作：☞P.4-21操作５以降